

取扱説明書

保管用

このたびは LUMINABELLA の照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず《取扱説明書》および《安全に関するご注意》をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
《取扱説明書》と《安全に関するご注意》をお読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保存してください。

⚠️ 取り付け時の電気工事には電気工事士の資格が必要です。
一般の方の工事は法律で禁止されていますので必ず工事店・電器店（有資格者）にご依頼ください。

施工業者様へのお願い

工事終了後、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

保証期間について

照明器具の安全性および信頼性は取扱説明書に従う取り付け・使用の場合のみ保証されています。
保証期間は商品納品日より1年間です。一体型 LED 器具に関しては3年間となります。

仕様

商品名	Drip/Drop S24L
カテゴリ	ペンダント
生産国	イタリア
光源	LED 2.8W×24

梱包部品

開梱後すぐに商品（誤配、破損、欠品）をご確認ください。
各ケースの内容は下記をご参照ください。

セード + 本体 + 取り付け部材一式

お手入れ上のご注意

⚠️ お手入れの前には必ず電源を切る
（感電や故障の原因）

⚠️ 光源の周囲温度が非常に高くなっている為、消灯直後の光源に触らない（火傷やけがの原因）

⚠️注意 お手入れの際はシンナー、ベンジンなどの揮発性のものを使用しない。器具に殺虫剤をかけない。

お問合せ先

お問合せ、修理等のご相談はお買い上げの販売店・工事店もしくは下記までご連絡ください。

■ルミナベッラ 東京

〒141-0022
東京都品川区東五反田 5-25-19 東京デザインセンター4F
TEL 03-5793-5931 FAX 03-5793-5932

■ルミナベッラ 大阪

〒541-0044
大阪市中央区伏見町 4-4-1 日生伏見町ビル 1F
TEL 06-6202-8080 FAX 06-6202-8084

■株式会社土井（本社）

〒733-0002 広島市西区楠木町 3-12-8
TEL 082-238-4433 FAX 082-238-8889

取り付け・組み立て方法

⚠️ 作業の前には必ず電源を切って行う
（感電や故障の原因）

⚠️注意 作業の際は取り付けの所が当該器具の重量及びメンテナンス時等の取扱いに伴う負荷に十分耐えられる補強が施されているかを必ずご確認ください。補強が不十分な場合器具落下等の原因となります。

下記の説明文および右記の図に沿って組み立ててください。

I
スタッド①のビス②をゆるめて、フランジ③を取り外してください。

II
スタッド①を取り付け位置にしっかりと固定してください。

III
付属の圧着端子④を使い、電源線とドライバ⑤の電源コードを結線してください。

IV
フランジ③をスタッド①に取り付けてください。
※フランジの穴とピン⑥の位置を合わせて固定してください。

V
フランジ内のピン⑥に灯具のコネクタ⑦を結線してください。

※最後までしっかりと差し込んでください。

VI
灯具のネジ⑧を固定してください。

VII
灯具⑨にセード⑩を通し、リング⑪を取り付けてください。
※Drop の場合、灯具⑨に付属のバランサー⑫は不要になりますので、取り外してください。

VIII
セード⑩を下げて水平になるようにセットしてください。

取扱説明書

保管用

取り付け・組み立て方法 (図)

下記の説明図の番号及び左記の説明文に沿って組み立ててください。

